

## CNS 36-35 BATTERY

Sa većom brzinom lanca i većom dužinom mača: akumulatorska motorna testera CNS 36-35 Battery pogodna je za zahtevnu negu drveća.



### Kataloški br.

1.444-050.0

- Idealno za negu drveća sa debljim granama ili za obaranje manjih stabala
- Rad i podešavanje prilagođeno korisniku
- Kočnica lanca i sigurnosna deblokada za bezbednu primenu

### Tehnički podaci

		4054278548968
Baterijski uređaj		1
Akumulatorska platforma		Akumulatorska platforma od 36 V
Vodica	cm	351
Brzina lanca	m/s	21
Podela lanca		3/8" LP
Debljina članka		0,043"
Broj članaka lanca		52
Kapacitet rezervoara za ulje	ml	190
Zagarantovan nivo zvučne snage	dB(A)	104
Vrednosti vibracije prednje ručke (K=1.5 m/s <sup>2</sup> )	m/s <sup>2</sup>	3,6
Vrednosti vibracija zadnja ručka (K = 1,5 m / s <sup>2</sup> )	m/s <sup>2</sup>	4,9
Pogon		Motor bez četkica
Napon	V	36
Snaga po punjenju akumulatorske baterije*	Rezovi	max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije	min	max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
Težina bez pribora	kg	4,3
Težina sa ambalažom	kg	5,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	825 × 222 × 235

### Oprema

Vodica	■
Lanac testere	■
Flašica za ulje	■
Štitnik lanca	■
Zatezanje lanca bez alata	■
Automatsko podmazivanje lanca	■
Kočnica lanca	■
Pokazivač nivoa ulja	■

■ Sadržano u obimu isporuke

\* Ø grane: 10 cm



## Zatezanje lanca bez alata

- Lako zatezanje lanca pritiskom na dugme.



## Automatsko podmazivanje lanca

- Za korišćenje akumulatorske motorne testere bez potrebe za održavanje.



## Zaštita od povratnog udara

- Lanac se odmah zaustavlja – za maksimalnu bezbednost u slučaju povratnog udara.

## PRIBOR CNS 36-35 BATTERY 1.444-050.0



		Kataloški br.		
<b>BATERIJE</b>				
Accumulator special accessories 36V 2,5A	1	2.445-030.0	Battery Power izmenljiva baterija od 36 V / 2,5 Ah sa inovativnom Real Time Technology uklj. LCD displej za prikaz statusa baterije. Pogodno za primenu u svim Kärcher uređajima sa akumulatorskom platformom Battery Power na 36 V.	<input type="checkbox"/>
Accumulator special accessories 36V 5,0	2	2.445-031.0		<input type="checkbox"/>
<b>PUNJAČI</b>				
Brzi punjač Battery Power 36 V	3	2.445-033.0	Pomoću brzog punjača se izmenljiva baterija od 36 V / 2,5 Ah puni za samo 48 minuta na 80 %. Takođe odgovara i za sve ostale baterije za 36 V Kärcher akumulatorsku platformu.	<input type="checkbox"/>
Fast battery recharger Battery Power 36/	4	2.445-037.0		<input type="checkbox"/>
	5	2.445-039.0		<input type="checkbox"/>
	6	2.445-041.0		<input type="checkbox"/>
<b>SET ZA PUNJENJE BATERIJA I PUNJAC BATERIJE</b>				
Starter kit Battery Power 36/25	7	2.445-064.0	Battery Power 36/25 Starter Kit obuhvata 36 V / 2,5 Ah Battery Power zamenjivu bateriju i brzi punjač od 36 V. Za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 36 V.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power 36/50	8	2.445-065.0	Battery Power 36/50 Starter Kit obuhvata zamenjivu bateriju od 36 V, kapaciteta 5,0 Ah Battery Power i brzi punjač od 36 V. Podesan za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>MOTORNA TESTERA</b>				
Chain Chainsaw 35cm 36V	9	2.444-020.0		<input type="checkbox"/>
<b>BATERIJE</b>				
Battery Power+ 36/60	10	2.042-022.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke    dodatni pribor    Detergent.